



**Anwendung**  
 Der Richtkoppler ER 30 ist ein optional erhältlicher Adapter zu dem ELQ 35, ELQ 30A+ und ECE 35 Wechselstrommessplätze. ER 30 ermöglicht Messungen an aktiven Leitungen, ohne den Signalfluss zwischen den Modems an ATU-R und ATU-C zu stören.

**Spezifikationen**  
 Frequenzbereich ..... 50 kHz bis 18 MHz  
 Impedanz ..... 100 bis 150 Ohm  
 Anschlüsse ..... 3-polige TF Buchsen  
 Dämpfung  
 zwischen **EINGANG** und **AUSGANG**  
 50 kHz bis 2.5 MHz ..... 0.3 ±0.1 dB  
 2.5 MHz bis 18 MHz ..... 0.3 +0.3/-0.1 dB  
 zwischen **EINGANG** und **MESSGERÄT**  
 100 kHz bis 3 MHz ..... 12.2 ±0.1 dB  
 50 kHz bis 18 MHz ..... 12.2 +0.1/-0.7 dB  
 Gewicht ..... ca. 0.15 kg  
 Abmessungen ..... 75 x 65 x 45 mm

**Bestelldaten**  
 Richtkoppler ER 30 ..... 431-000-000